KURZANLEITUNG



TUYASMART APP MIT DER WLAN-BOX VERBINDEN 4-DRAHT VIDEO-TÜRSPRECHANLAGE

Nur kompatibel mit einem System, in das eine WLAN-Box integriert ist. Wählen Sie zunächst einen Modus, um das System mit der App zu verbinden:

1 Netzkopplungsmodi

Die WLAN-Box unterstützt drei Arten von Netzkopplungsmodi, den EZ-Modus, den AP-Modus und die Verbindung via Netzwerkkabel.

EZ-Modus: Drücken Sie die SLINK-Taste auf der Rückseite der WLAN-Box, um den EZ-Modus zu starten. Das Gerät wird automatisch neu gestartet, die WiFi-Anzeige auf der Vorderseite blinkt nach erfolgter Verbindung langsam.

Die WiFi-Anzeige blinkt langsam und die SERVER-Anzeige ist aus, während die SSID und das Passwort von der mobilen App an die WiFi-Box übertragen werden. Stellt der WiFi-Router eine Verbindung her, blinkt die WiFi-Anzeige schnell. Nach erfolgreicher Verbindung von Router und Server leuchten die WiFi- und die SERVER-Anzeige.

AP-Modus: Drücken Sie die AP-Taste auf der Rückseite der WLAN-Box, um den AP-Modus zu starten. Das Gerät wird standardmäßig als "SmartLife-xxxxxx" WLAN-Hotspot bezeichnet. Das Kennwort lautet 12345678.

Die SERVER-Anzeige blinkt langsam und die WiFi-Anzeige ist aus, während die SSID und das Passwort von der mobilen App an die WiFi-Box übertragen werden. Stellt der WiFi-Router eine Verbindung her, blinkt die WiFi-Anzeige schnell. Nach erfolgreicher Verbindung von Router und Server leuchten die WiFi- und die SERVER-Anzeige.

Netzwerkkabel: Verbinden Sie die WLAN-Box via LAN-Kabel mit dem Heimrouter und wechseln Sie in den EZ-Modus, indem Sie die SLINK-Taste drücken. Stellen Sie sicher, dass Sie sich mit dem Smartphone im selben Netzwerk wie die WLAN-Box befinden. Der Gerätename der Box lautet "Smart DoorBell-IP Box".

Die WiFi-Anzeige blinkt langsam und die SERVER-Anzeige ist aus. Während der Verbindung via Kabel, blinkt die WiFi-Anzeige schnell. Besteht eine Verbindung von Router und Server, leuchten die WiFi-und die SERVER-Anzeige.

2 Smartphone mit dem Monitor verbinden

- 1 Laden Sie die kostenlose App "TuyaSmart" für iOS Systeme im Apple-Store und für Android-Systeme im Google Playstore auf Ihr Smartphone herunter.
- 2 Starten Sie anschließend die App und legen Sie sich ein neues Konto an. Wollen Sie weitere mobile Endgeräte mit dem Monitor verbinden, so ist das nur über diesen Account möglich.
- 3 Starten Sie die App neu.

4 Wählen Sie in der TuyaSmart-App "Geräte hinzufügen" oder "+" (oben rechts) aus.



6 Gehen Sie auf "Netz-Paarungs-Modus" (oben rechts) und wählen Sie entweder den EZ-Modus, den AP-Modus oder die Verbindung via Kabel ("Cable") aus.



5 Wählen Sie unter "Videoüberwachung" "Smart Doorbell" aus.

II MEDION	mobile 🗢	15:34		65 % 🔳
<	Manuell hir	nzufügen	Automa	ati: 🖂
Elektrische Anlage		Videoüb	erwachung]
Beleuchtun g			8	990
Großes Haushalts	Sicherhei era	tskam Smar	Doorbell	Camera
Kleines Haushalts	Sicherhei	tskam Basi	sstation	NVR
Küchenger t	ä (4G			
Sicherheits ensor	is DVF	2		
Tragbare Gesundhe.		Acces	s Control	
Videoüberi achung	Access C	ontrol		
Gateway- Steuerung				
Energy				

7 Bestätigen Sie anschließend die Anfrage mit einem Häkchen und gehen auf "Weiter".



8 Geben Sie das Passwort Ihres WLAN-Netzwerkes an:



10 Gehen Sie zurück in die TuyaSmart-App und warten, bis die Verbindung zu 100 % hergestellt ist.



9 Arbeiten Sie mit dem AP-Modus, dann wechseln Sie in die WLAN-Einstellungen Ihres Smartphones und wählen dort das Netzwerk Ihres Monitors "SmartLife xxxxxx" aus.

TuyaSmart 📶 🗢 14:45	193% 🔳
CEInstellungen WLAN	
WLAN	
✓ gigacube-3C52	ê 🗢 🚺
NETZWERK WÄHLEN	
DIPECT-7KM2070 Series	
DIRECT-ZRWZ070 Series	• • •
DIRECT-zQM2070 Series	ê 奈 (i)
SMA3006969473	ê 🗢 i
SmartLife-2d6964	∻ (j
ZYXEL-127) ج 🕯
ZYXEL-127-5G	a 🗢 🚺
Anderes	
Auf Netze hinweisen	\bigcirc
Bekannte Netzwerke werden automatisch Falls kein bekanntes Netzwerk vorhander	n verbunden. n ist, musst du

11 Der Monitor wurde erfolgreich mit der App verbunden.



12 Sie können nun mithilfe der App auf die Türsprechanlage zugreifen.



Anleitung PDF

MATHFEL GMBH & CO. KG

Auf dem Viertel 3 D-76887 Bad Bergzabern Tel.: +49 6343 93830-10 info@mathfel.de www.mathfel.de

Technische Änderungen vorbehalten | Stand 06/2021